

Terminale ZA5



Il terminale di controllo accessi elegante e compatto

Anche con tastiera per doppio sistema di riconoscimento PIN + badge

ZA5 è un terminale innovativo e versatile, progettato per l'identificazione automatica, altamente affidabile, di dimensioni compatte e disponibile con e senza tastiera.

Di semplice installazione e utilizzo, ZA5 è completamente configurabile con un semplice browser attraverso un'intuitiva interfaccia WEB. Il design moderno e le linee eleganti fanno di ZA5 il terminale di controllo accessi ideale per tutti gli ambienti, anche i più raffinati. Il frontale in poliestere e la comoda tastiera a membrana, retroilluminata a LED, lo rendono facile da usare e più sicuro.

Nella versione con tastiera, ZA5 può essere configurato per il riconoscimento attraverso un PIN di sicurezza.

FUNZIONALITA'

L'alimentazione Power Over Ethernet, fornita di serie, consente di attivare ZA5 utilizzando un unico cavo di rete. Una serie di led a tre colori, blu, rosso e verde, segnala l'accensione del terminale e la possibilità di accedere al varco con una spia luminosa (verde: varco libero/rosso: varco bloccato). Il buzzer integrato si attiva inoltre per le segnalazioni acustiche. ZA5 include anche una scheda microSD da 2GB per una efficiente gestione dei dati. In opzione può essere aggiunta l'interfaccia Wi-Fi per una semplice e rapida installazione (alimentazione a 12Vdc)

MODALITA' OPERATIVE

Gestione accessi compatibile con software Zucchetti Accessi Web, Accessi Project, modulo accessi di Presenze.net e Semplice.

VERSIONI

Disponibile in due versioni con tastiera e senza, e con antenna integrata RFID 125KHz e Mifare con alimentazione PoE (Power over Ethernet) oppure a 12Vdc.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Lettori	Lettoce interno RFID in tutte le tecnologie supportate da Zucchetti: • 125 Khz EM4102 compatibili e 13,56 MHz Mifare
Alimentazione	POE oppure alimentazione elettrica: 12...48 VDC 5...7W
Audio	Buzzer
Involucro	LURAN S (ASA/PC) V0, autoestinguente IP55
Peso	400g
Dimensioni	185 x 85 x 35mm senza staffa (staffa a muro 3 mm)

I PLUS

del Terminale ZA5

- 1 relè (1A 30V)
- 2 ingressi (per contatto pulito)
- interfaccia ethernet (10/100)
- lettore 125KHz e 13.56MHz /125KHz e 13.56MHz + Tastiera
- interfaccia per lettore aggiuntivo ZA5 o RFID3
- orologio di precisione (alimentato con pila a bottone)
- microSD (da 2GB)
- 3 LED (blu, rosso e verde) e buzzer segnalatore acustico
- frontale in poliestere
- nella versione con tastiera, segnalazione tattile tasto premuto

HARDWARE ZUCCHETTI

una linea di prodotti completa per il **controllo accessi** e la **gestione del personale**

